

# Технический паспорт продукта

## eNet радиопреобразователь в корпусе SCHUKO



### Ссылочный номер

FM GATE 1 ZS NA

### eNet радиопреобразователь в корпусе SCHUKO

Только с программным обеспечением eNet сервера до версии 1.4.

### Использование по назначению

- Управление eNet-актуаторами через радио-передатчик
- Управление радио-актуаторами через eNet-передатчик
- Эксплуатация в SCHUKO® розетках во внутренних помещениях

### Характеристики

- Прием радио-приказов и их перевод в eNet-приказы
- Прием eNet-приказов и их перевод в радио-приказы
- Возможно соединение 24 каналов из обеих систем
- Сцены 1-5 могут быть вызваны и изменены из обеих систем
- Функции ВСЁ ВКЛ и ВСЁ ВЫКЛ могут быть вызваны из обеих систем
- Ведущая диммирующая функция

### Supplementary functions with eNet server software up to version 1.4:

- Обновление ПО устройства
- Функция ретранслятора
- Подсчёт ошибок

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~, 50/60 Гц
Ток номинальной нагрузки:	16 А
Потребляемая мощность:	макс. 1 Вт
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Размеры (Ш x В x Г):	57 x 127 x 78 мм
Дальность передачи (открытое пространство):	тип. 100 м
Категория приёмника:	2
<b>Радио-данные eNet</b>	
Радиочастота:	868,0 ... 868,6 МГц
Мощность передачи:	макс. 20 мВт
<b>Радио-данные Радио-управления</b>	
Радиочастота:	433,05 ... 434,79 MHz
Мощность передачи:	макс. 10 мВт