

Технический паспорт продукта

eNet радио-IP-шлюз



Ссылочный номер

FM-GATE-IP

eNet радио-IP-шлюз

Только с программным обеспечением eNet сервера до версии 1.4.

Использование по назначению

- Шлюз для управления eNet актуаторами переключения, диммирования и жалюзи через планшет или смартфон
- Эксплуатация с электропитанием по USB
- Работа с беспроводного маршрутизатора или точки доступа с использованием протокола DHCP (протокол динамической конфигурации хоста) или с фиксированным IP адресом
- Эксплуатация внутри помещения

Характеристики

- До 5 планшетов или смартфонов могут быть одновременно соединено со шлюзом
- светодиодная-индикация рабочего состояния
- 20 списков для обобщения выбранных функций
- 24 канала для управления eNet-актуаторами
- 16 сцен
- Обновление ПО устройства через планшет или смартфон
- Крепление к стене

Функции зависят от используемого приложения:

- ВСЁ-ВКЛ и ВСЁ-ВЫКЛ
- Локаут для рольставен и жалюзи
- Внутренняя коммутация
- Ведущая диммирующая функция

Дополнительные функции eNet-сервера:

- Запрет эксплуатации
- Функция ретранслятора
- Подсчёт ошибок

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	5 В DC
Потребляемый ток:	тип. 150 мА
Диапазон рабочих температур:	0 ... +45 °C
Размеры (Д x Ш x В):	80 x 76 x 25,5 мм
Подключение USB:	микро-гнездо
LAN:	RJ45 гнездо 8-пол.
Радиочастота:	868,0 ... 868,6 МГц
Мощность передачи:	макс. 20 мВт
Дальность передачи (открытое пространство):	тип. 100 м

Категория приёмника:

2

eNet