

Технический паспорт продукта

eNet ручной пульт управления 2 группы



Ссылочный номер

FM HS 2

eNet ручной пульт управления

2 группы

Новая функция системы: полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0

Использование по назначению

- Ручной радиопередатчик для передачи команд управления переключением, диммированием и жалюзи
- Эксплуатация радиоактуаторами по системе eNet

Характеристики

- Две клавиши для включения и диммирования канала
- Светодиодная индикация текущего состояния
- Возможно сохранение настройки уровня освещённости диммирующим актуатором при включении
- Питание от батареи
- Сцены для ручного радиопередатчика на 2 группы: Выключить все, 3 индивидуальных сцены
- Доступно отключение сигнализации при ошибке передачи

На eNet-сервере настраивается:

- Сцены: ВСЁ-ВКЛ
- Запрет эксплуатации

Дополнительные функции eNet-сервера:

- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0
- Обновление ПО устройства
- Подсчёт ошибок

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение: | 3 В DC |
| Элемент питания: | 1 x литиевый элемент CR 2450N (входит в поставку) |
| Диапазон рабочих температур: | -5 ... +45 °C |
| Размеры (Д x Ш x В): | 55 x 40,5 x 15 мм |
| Радиочастота: | 868,0 ... 868,6 МГц |
| Мощность передачи: | макс. 20 мВт |
| Дальность передачи (открытое пространство): | тип. 100 м |
| Категория приёмника: | 2 |

